

LINDA SMART

Interruptor Smart Wi-Fi Manual del Usuario



Diseñado en
Alemania
y manufacturado
en China




Especificaciones

Power Supply: 90V-250V AC
Max. Load: 2200W/10A or 3520W/16A
Wi-Fi Standard: 2.4 GHz b/g/n
RF:433Mhz
Material: ABS V0
Size: 88 * 38 * 22mm

Verificar la lista debajo
antes de usar el dispositivo

1. Tu Smart Phone o Tablet deben estar conectadas a una red 2.4ghz con internet.
2. Que dispongan de la contraseña correcta del Wi-Fi de esa red.
3. Tu Smart Phone o Tablet tengan acceso al App Store, Google Play Tu router sea MAC-abierto.



Descargar la App Linda Smart



Guía de Usuario

Método Wi-Fi link

- 1 Abrir App Linda Smart
- 2 Registrar cuenta dentro de la aplicación
- 3 Si ya tiene cuenta registrada, solo iniciar sesión.
- 4 Prender dispositivo

Modo de operación ON/OFF.
Los dispositivos conectados al Interruptor se prenderán y apagarán cuando ud. prenda y apague el interruptor.
Ya sea con el botón manual o desde el app



4.1 Instrucción de cableado



4.2 Instrucción para luz de techo




4.3 Instrucción para conectar luces



* Nota: El interruptor Wi-Fi debe estar conectado a la L y N para que funcione correctamente.

5 Asegurar que su dispositivo móvil o Tablet tengan el Wi-Fi y el bluetooth encendidos.




6 Abrir LINDA SMART APP y presionar el boton "+". Luego la página de enlace rápido se abrirá y podrá clicar en "agregar dispositivo".



7 Seleccione el dispositivo a agregar y presione el "+".



8 Ingresar la clave del Wi-Fi y presionar "siguiente" para completar el emparejamiento.



9 El dispositivo fue agregado correctamente. Podrá editar el nombre y luego finalizar el proceso.

Modo Reset

Presionar por 7 segundos el boton del interruptor hasta que una luz azul titile rápidamente.

SOLUCION DE PROBLEMAS:

¿Cómo hacer que la luz led titile rápidamente?

1. Darle corriente a el dispositivo.
2. Presionar el botón por 5 segundos.
3. La luz titilará rápidamente.

¿Cómo hacer que la luz titile lentamente?

1. Darle corriente a el dispositivo.
2. Presionar el botón por 5 segundos.
3. La luz titilará rápidamente.
4. Volver a presionar el botón por 8 segundos hasta que titile lentamente.

El nuevo dispositivo agregado necesita 1 minuto para conectarse al Wi-Fi y a internet si fue desconectado por un periodo largo. Puede ver el estado por la luz del interruptor.

¿El Interruptor no puede conectarse al Wi-Fi?

1. Puede haber ingresado una contraseña del wifi incorrecta.
2. El interruptor esta demasiado lejos del router, por favor acercarlo al router.
3. Verificar que su router sea MAC Abierto.

